



Cena	299,99 zł
Numer katalogowy	68124880
Kod producenta	RTX WAS2
Kod EAN	5903794124684
Producent	RTX

RTX

- Czytelny wyświetlacz LCD
- Zdalna obsługa za pomocą aplikacji Tuya Smart oraz komendami SMS
- Powiadomienie w aplikacji, SMS lub dzwonieniem
- Komunikacja GSM/GPRS oraz WiFi
- Wbudowana sygnalizator dźwiękowy
- Syrena przewodowa zestawie
- 100 kanałów bezprzewodowych
- 3 kanały dla czujników przewodowe - linie typu EoL (rezystory w zestawie)
- Współpraca z bezprzewodową syreną, czujkami (np.ruchu,wejścia,gazu, dymu) , pilotami oraz identyfikatorami
- Wbudowane ogniwo back-up 500 mAh
- Komunikaty głosowe w 10 językach, język Polski
- Definiowane czasy opóźnień wejścia / wyjścia, alarmowania

Do działania urządzeń konieczne jest posiadanie routera Wi-Fi 2,4GHz z dostępem do internetu.

- **Bieżący stan** oraz **aktualna pogoda** dla miejsca instalacji systemu
- Obsługa i **konfiguracja wszystkich funkcji z panelu lub z aplikacji**
- **Czytnik tagów RFID** dla bezdotykowej obsługi
- **Wbudowany sygnalizator** komunikatów głosowych (j.polski)
- Złącze **zasilania USB**
- Złącze **syreny przewodowej**

-
- Złącze **3 linii EoL** oraz **slot karty SIM** dla łączności GSM

Czytelny panel obsługi w aplikacji Tuya

Dwa tryby uzbrojenia, rozbrojenie oraz wezwanie pomocy SOS

- **Uzbrojenie** - aktywacja wszystkich czujników przypisanych do strefy "po za domem"
- **Uzbrojenie W Domu** - możliwość pozostawienia aktywnych czujników dotyczących bezpieczeństwa takich jak cz.dymu lub gazu, lub czujników w pomieszczeniach chronionych non-stop.
- **Rozbrojenie** - deaktywacja wszystkich czujników
- **SOS** - natychmiastowe alarmowanie z wysłaniem powiadomienia w aplikacji oraz do zapisanych odbiorców SMS i dzwonienia.

Wszystkie funkcje systemu można konfigurować w aplikacji

- Ustawienie czasu na wejście/wyjście oraz alarmowanie
- Konfiguracja powiadomień i numerów aplikacja/SMS/dzwonienie
- Ustawienie ilości ponownych wywołań dzwonieniem
- Ustawienie rodzaju elementów systemu i przypisanie ich roli

Każda akcja zapamiętywana jest w logu aplikacji.

Zaawansowana konfiguracja elementów systemu

Panel ustawień akcesoriów systemu umożliwia przypisanie typu dla każdego elementu oraz ustawienie jego trybu pracy

Specyfikacja elementów zestawu

Panel - centralka systemu alarmowego

- **Obsługa akcesoriów:** do 100 czujników RF 433Mhz do 10 pilotów zdalnego sterowania, do 10 tagów RFID, 1 syrena przewodowa, 1 syrena bezprzewodowa, do 3 czujników przewodowych
- **Łączność Wi-Fi:** IEEE802.11b/g/n
- **Łączność GSM:** 850/900/1800/1900 MHz (2G)
- **Łączność radiowa (RF):** 433MHz
- **Wyświetlacz:** 2,8"
- **Zasilanie:** Micro USB 5V (zasilacz 110/230V AC w zestawie)
- **Zasilanie awaryjne:** ogniwo litowo-jonowe 3,7 V, 500 mAh
- **Czytnik RFID:** 125 KHz/EM4100
- **Pobór prądu:** <150mA/czuwanie, 500mA/alarmowanie

-
- **Temperatura pracy:** -10~55°C

Czujnik Kontaktronowy Drzwi/Okna

- **Zasilanie:** DC 3 V (bateria litowa CR2032 x1)
- **Pobór prądu:** <8uA/czuwanie , < 15mA/alarmowanie
- **Zasięg transmisji:** <50m (otwarta przestrzeń/bez zakłóceń)
- **Częstotliwość radiowa (RF):** 433MHz
- **Temperatura pracy:** -10~55°C

Czujnik ruchu PIR

- **Zasilanie:** Bateria 1,5 V AA x3
- **Pobór prądu:** <15uA/czuwanie , < 15mA/alarmowanie
- **Zasięg detekcji:** <12 metrów
- **Sektor detekcji:** 110°
- **Zasięg transmisji:** <50 m (otwarta przestrzeń i brak zakłóceń)
- **Częstotliwość radiowa (RF):** 433MHz
- **Temperatura pracy:** -10~55°C

Pilot zdalnego sterowania

- **Zasilanie:** Bateria CR2025
- **Pobór prądu:** <5uA/StandBy , < 15mA/transmisja
- **Zasięg transmisji:** <50 m (otwarta przestrzeń i brak zakłóceń)
- **Częstotliwość radiowa (RF):** 433MHz
- **Temperatura pracy:** -10~55°C

Identyfikator zbliżeniowy - tag RFID

- **Zasięg transmisji:** <5cm
- **Częstotliwość radiowa (RF):** 125kHz
- **Temperatura pracy:** -10~55°C

Syreka przewodowa - tag RFID

-
- **Siła dźwięku:** 118dB
 - **Długość przewodu:** 150cm
 - **Temperatura pracy:** -10~55°C

Możliwość rozbudowy systemu o kolejne akcesoria

System alarmowy RTX WAS2 można rozbudować o dodatkowe, opcjonalne akcesoria bezprzewodowe - aż do 100 czujników, do 10 pilotów zdalnego sterowania i do 10 identyfikatorów. Można także wyposażyć system w bezprzewodową zewnętrzną syrenę alarmową.

W naszej ofercie znajdziesz:

- czujnik zalania
- kontaktrony - magnetyczne czujniki wejścia,
- czujniki ruchu PIR,
- czujniki dymu
- czujniki gazu
- piloty,
- breloki RFID,
- syreny bezprzewodowe

Jeśli chcesz dokupić pasujące do systemu RTX dodatkowe akcesoria, wpisz w wyszukiwanie "433 do alarmu RTX"

Inteligentny dom w Twoim ręku!

Tuya Smart Life to najpopularniejsza aplikacja do zarządzania inteligentnym domem.

- integracja **ponad 11000 różnych urządzeń**
- **30 kategorii** (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
- **10000 producentów** urządzeń inteligentnych
- **codziennie rozwijana o nowe funkcje** i obsługiwane urządzenia
- **dostępna darmowo** dla Android i iOS

Dedykowana aplikacja Tuya Smart Life- łatwa instalacja i bezproblemowa obsługa.

Gdziekolwiek jesteś, możesz kontrolować bezpieczeństwo swojego mienia!

Zawartość zestawu:

- Panel-centrałka
- Czujnik Pir
- Czujnik kontaktronowy

-
- **Pilot (2szt)**
 - **Tag RFID (4szt)**
 - **Zasilacz wtyczkowy 230V/5V 1000mA**
 - **Instrukcja obsługi w j.polskim**

- **EAN (GTIN):** 5903794124684
- **Kod producenta:** WAS2
- **Marka:** RTX
- **Stan:** Nowy
- **Typ alarmu:** bezprzewodowy
- **Skład zestawu:** centrala alarmowa|czujka magnetyczna|czujka ruchu|zewnątrzny sygnalizator akustyczno-optyczny|inny
- **Stan opakowania:** oryginalne
- **Łączność:** WiFi + GSM